

## Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

### 4.5. Монтажные аксессуары, принадлежности и блоки пассивной коммутации для шкафов ШТК и стоек СТКО

#### 7. Прочие аксессуары

##### 7.1 Фальш-панели ФП-19"/ХХ

Для фронтальной заставки незанятых ярусов на 19" рамках.  
Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Габариты, мм	Масса, кг
ФП-19"/1U	483 x 14 x 44	0,33
ФП-19"/2U	483 x 14 x 88	0,58
ФП-19"/3U	483 x 14 x 132	0,83



##### Комплектность поставки

Фальш-панель – 1 шт.

Винт М6 x 16 – 4 шт.

Гайка закладная М6 – 4 шт.

Шайба 6 пластиковая – 4 шт.

##### 7.2 Шина заземления медная ШЗМ-500

Содержит два крепежных кронштейна, 14 болтов М6 для внутреннего заземления и два болта М8 для внешнего заземления (под провода 25 мм<sup>2</sup> по меди).

Поставляется с крепежом М6.

Устанавливается непосредственно на металлоконструкцию.

При использовании в качестве изолированной шины изоляторы поставляются – по запросу.

Обозначение	Длина, мм	Масса, кг
ШЗМ-500	495	0,54



##### 7.3 Шина заземления ШЗ-19"

Устанавливается в телекоммуникационные шкафы или стойки, выполненные в 19" стандарте.

Представляет собой медную полосу сечением 4x20мм, с никелированным покрытием, установленную на 2-х изоляторах.

Поставляется с крепежом М6.

Имеет 20 точек подключения с винтами м5 и 2 точки заземления.

Обозначение	Габаритные размеры (ДхШхВ)	Масса, кг
ШЗ-19"	495 x 30 x 45	0,47 кг.



#### 7.4 Блоки розеток 19"/1U с выключателем на 8 позиций

Для подключения электрических приборов с суммарной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт к сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.

Блок розеток оснащен:

- металлическим корпусом;
- сетевой вилкой;
- выключателем с подсветкой;
- автоматическим предохранителем с максимальным рабочим током 10 А;
- восьмью розетками с заземлением;
- клеммой заземления (на задней стенке).

Рабочая температура окружающей среды от 10 до 35оС; относительная влажность не более 80% при температуре 25оС.

Запрещается эксплуатация блока розеток во взрыво-пожароопасных зонах.

#### Комплектность поставки

Блок розеток – 1 шт.

Розетка кабельная – 1 шт.

Винт М6х16 – 4 шт.

Гайка закладная М6 – 4 шт.

Шайба 6 пластиковая – 4 шт.

